

HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER PROFI-LINE BKD-SF

- Für **FOSTRA-F** Netzwerkmonitoring vorbereitet
- 1 GHz Bandbreite, modulare Rückwegtechnik
- Einzigartige Step Spin Technologie - Werte direkt ablesbar
- Kein Zubehör für die Inbetriebnahme nötig
- Geringes Rauschen durch GaAs-FET IC's
- Modulares Schaltnetzteil, im Servicefall kann das Netzteil auf einfache Weise ausgetauscht, oder ein Upgrade vorgenommen werden. Kein erneutes Einpegeln des Verstärkers erforderlich.
- Mit **FOSTRA-F**: IDS 0 / 6 / 45 dB im Rückweg schaltbar (Option)



BKD xx SF:

- Push-Pull Verstärker mit hohem Ausgangspegel (BKD 40SF)
- MultiGainTech: Verstärkung umschaltbar
- Vodafone Kabel Deutschland GmbH Zulassung

Typ	BKD 30 SF / RV 65-32 EF	BKD 35 SF / RV 65-32 EF	BKD 40 SF / RV 65-32 EF
Artikel-Nr.	57002342	57002343	57002327
Frequenzbereich	40 - 1006		
Rückwegsteckplatz	1		
Verstärkung	25/31 ± 1 schaltbar	29/35 ± 1 schaltbar	34/40 ± 1 schaltbar
Rauschmaß ¹	7		
Frequenzgang	± 0,7		
Entzerrer Step Spin	mit Step Dämpfungssteller 0...10 dB + 10dB; 2 dB Schrittweite		
Pegelsteller Step Spin	mit Step Dämpfungssteller 0...10 dB + 5dB; 2 dB Schrittweite		
Interstage-Entzerrung	0/7 dB schaltbar		
Interstage-Dämpfung	0/6 dB schaltbar		
Betriebspegel max. ¹			
CSO / CTB > 60 dB, 42 Ch flach	99 / 100	105 / 105	109 / 109
95 K Unity Media Raster, 7dB Slope	102	106	110
Stromversorgung	185-265		
Leistungsaufnahme ¹	3,6	5,1	8,3
Messbuchse F	-20 dB		
Burstschutz	kV		
Anschlüsse	F-Buchsen		
Maße / Gewicht	mm / kg		
	188 x 85 x 50 / 0,7		

¹ Angaben ohne Rückwegmodul

